

StudSensor™ HD55

El detector de vigas de escaneo profundo, puntero de SpotLite® y detección de WireWarning®



El StudSensor™ HD55 escanea con profundidad y ofrece más innovaciones en el diseño de zircón. Incorpora una pantalla LCD mejorada, estrena un nuevo foco de destino que se ilumina en la pantalla cuando hayas encontrado el borde de una viga. Seleccione uno de los dos modos para encontrar los bordes de madera y metal para anclar firmemente los espejos, estantes y armarios a la pared y al mismo tiempo evitar cableado eléctrico CA.

- **Modo de StudScan** localiza los bordes de madera o metal de hasta 3/4 pulg. (19 mm) de profundidad
- **Modo de DeepScan®** duplica la profundidad de escaneo de 1 1/2 pulg. (38 mm) de profundidad
- **Detección de WireWarning®** indica la presencia de cableado eléctrico (CA), sin blindaje de hasta 2 pulg. (51 mm) de profundidad
- Si escaneo empieza sobre una viga, el indicador patentado **OTS (sobre la viga)**, alerta al usuario que necesita empezar de nuevo en otro sitio
- **Pantalla LCD** mejorada con destino Spotlight indica al acercarse a un borde de viga y se ilumina cuando se detecta el borde de la viga
- El sistema de **puntero SpotLite®** proyecta una flecha de luz en la pared para marcar claramente el borde de la viga
- **La ranura en "V" en la base translúcida** se enciende para marcar el borde de la viga y tener mayor precisión



Localiza bordes de viga



Localiza vigas de madera o metal



Detecta vigas profundas



Detección WireWarning®

ESPECIFICACIONES

Dimensiones 6.78 pulg. L x 2.84 pulg. A x 1.47 pulg. A
(172 mm x 72 mm x 37 mm)

Peso 4.6 oz. (131 g) sin batería

Tipo de Batería 9V, Alcalina se requiere

Precisión Lateral **Hasta profundidad de 3/4 pulg. (19 mm):**
Típicamente dentro de 1/8 pulg. (3 mm),
usando el método de doble escaneo y marcación
Hasta profundidad de 1 1/2 pulg. (38 mm):
Típicamente dentro de 3/16 pulg. (5 mm)
usando el método de doble escaneo marcación

Profundidad **Modo de Stud Scan:** Hasta 3/4 pulg. (19 mm)
Modo de DeepScan®: Hasta 1 1/2 pulg. (38 mm)

Precisión Lateral para Detección de WireWarning®
Típicamente dentro de 6 pulg. (152 mm) para
cables eléctricos con corriente de 90-250 V
a 50-60 Hz sin blindaje dentro de pared de yeso

Profundidad para Detección de WireWarning®
Se podrán encontrar cables eléctricos Romex®
en la pared típica hasta dentro de 2 pulg.
(51 mm) de profundidad

Temperatura de Operación
20° a 105°F (-7° a 41°C)

Temperatura de Almacenamiento
-20° a 150°F (-29° a 66°C)

Humedad 5 - 90% RH (sin condensación)

Resistencia al Agua Resistente al agua y salpicadura,
no impermeable

NOTA: Vea manual de operación para mayor información. Profundidad y precisión de detección pueden variar debido a la humedad, el contenido de los materiales, la textura de la pared, pintura, etc.