

StudSensor™ HD35

Localizador de vigas con el puntero SpotLite® y con detección de WireWarning®



El localizador de vigas HD35 ofrece la última innovación de diseño por Zircon®. Diseñado con un interfaz brillante, comprensible y un apretón amplio, perfilado para comodidad y facilidad del uso, proporciona la visibilidad optimizada y un asimiento seguro en cualquier ángulo. Encuentre los bordes de vigas de madera y metal para sujetar cuadros, espejos y estantes a la pared evitando cableado eléctrico con corriente CA.

- **Modo de StudScan** localiza los bordes de madera o metal de hasta ¾ pulg. (19 mm) de profundidad
- **La luz "READY"** indica que la calibración ha finalizado y la herramienta está lista para usar
- **La flecha del "EDGE"** se enciende secuencialmente ya que se acerca a una viga y totalmente se ilumina cuando ha encontrado el borde de la viga
- Si escaneo empieza sobre una viga, el indicador patentado **OTS (sobre la viga)**, alerta al usuario que necesita empezar de nuevo en otro sitio
- **Detección de WireWarning®** indica la presencia de cableado eléctrico (CA), sin blindaje de hasta 2 pulg. (51 mm) de profundidad
- El sistema de **puntero SpotLite®** proyecta una flecha de luz en la pared para marcar claramente el borde de la viga
- **La ranura en "V" en la base translúcida** se enciende para marcar el borde de la viga y tener mayor precisión



Localiza bordes de viga



Localiza vigas de madera o metal



Detección WireWarning®

ESPECIFICACIONES

Dimensiones 6.09 pulg. L x 2.37 pulg. A x 1.31 pulg. A (155 mm x 60 mm x 33 mm)

Peso 3.21 oz. (91 g) sin batería

Tipo de Batería 9V, Alcalina se requiere

Precisión Lateral **Tipicamente dentro de ¼ pulg. (3 mm):** Usando el método de doble escaneo y marcación
Tipicamente dentro de ½ pulg. (13 mm): Usando el método de doble escaneo y marcación

Precisión Lateral para Detección de WireWarning®
 Tipicamente dentro de 6 pulg. (152 mm) para cables eléctricos con corriente de 90-250 V a 50-60 Hz sin blindaje dentro de pared de yeso

Profundidad para Detección de WireWarning®
 Se podrán encontrar cables eléctricos Romex® en la pared típica hasta dentro de 2 pulg. (51 mm) de profundidad

Temperatura de Operación
 20° a 105°F (-7° a 41°C)

Temperatura de Almacenamiento
 -20° a 150°F (-29° a 66°C)

Humedad 5 - 90% RH (sin condensación)

Resistencia al Agua Resistente al agua y salpicadura, no impermeable

NOTA: Vea manual de operación para mayor información. Profundidad y precisión de detección pueden variar debido a la humedad, el contenido de los materiales, la textura de la pared, pintura, etc.